




Firmware

Um die Arbeit mit Firmware zu vereinfachen, bietet Rooms ein Register, in dem Sie die verschiedenen Firmware-Versionen für all Ihre Videokonferenzsysteme bequem verwalten können.

Firmware

[+ ADD](#)[ACTIONS](#) 

 3 Firmware	 3 Global	 2 Products
---	---	---

[FILTER](#)

VERSION	GLOBAL	FILENAME	PRODUCT	UPLOADED	
11.17.3.0	✓	cmterm-s53300ce11_17_3_0.k4.cop.sha512	Cisco Desk Pro	2024-08-26 09:35:37	↓ DOWNLOAD ...
11.20.2.3	✓	cmterm-s53300ce11_20_2_3.k4.cop.sha512	Cisco Desk Pro	2024-10-10 14:33:55	↓ DOWNLOAD ...
9.15.18.5	✓	s52040ce9_15_18_5.pkg	Cisco Webex DX80	2024-10-18 15:33:58	↓ DOWNLOAD ...

Rows per page:

10 

1-3 of 3





Firmware-Tabelle

Die Tabelle zeigt die zuvor hinzugefügten Firmware-Versionen mit den folgenden Spalten:

- **Versio**n - Die von Ihnen angegebene Version der Firmware.
- **Dateiname** - Der Name der Firmware-Datei.
- **Produkt** - Das Produkt, auf das die Firmware angewendet wird.
- **Hochgeladen** - Datum und Uhrzeit, wann die Firmware hinzugefügt wurde.


Aktionen:

-  **Copy** - Firmware duplizieren.

-  **DOWNLOAD** - Firmware herunterladen.
-  **REMOVE** - Firmware löschen.


Eine neue Firmware hinzufügen

Upload firmware

 Select file

Models
Cisco Webex DX80

Version

Klicken Sie auf  in den **Seitenaktionen**, um einen Dialog zu öffnen, in dem Sie die **Version** der Firmware, das zugehörige **Produkt** (z.B. Cisco Webex DX80) und die **Firmware-Datei**, aus dem Explorer, angeben. Wenn alle Angaben gemacht sind, klicken Sie auf „**Hochladen**“, um die neue Firmware zu Mividas Rooms hinzuzufügen.

Nach dem Hochladen der neuen Firmware können Sie diese auf beliebig viele **Videokonferenzsysteme** bereitstellen. Weitere Informationen zum Vorgehen finden Sie in der Dokumentation.

Videokonferenzsystem Updaten

Um eine neue Firmware auf Ihr Videokonferenzsystem hochzuladen, **erstellen** Sie zunächst eine **neue Provision** (siehe [Provision erstellen](#)). Entfernen Sie dabei alle Haken gemäß dem angegebenen Beispiel und aktivieren Sie ausschließlich die Option "**Upgrade firmware**". Anschließend wählen Sie in der Menüleiste die gewünschte Firmware aus und können die Installation erzwingen.

Upgrade firmware

9.15.18.5 (2024-10-18 15:33:58)

Force installation

Revision #19

Created 5 December 2024 10:04:53 by Lukas Haag

Updated 24 June 2025 09:49:13 by Lukas Haag